

■WR8371N仕様			
WAN インタフェース	インタフェース *1		100BASE-T/100BASE-TX × 1 (Auto MDI/MDI-X 対応)
	伝送速度 *1 *2		100Mbps/100Mbps
	全二重/半二重		全二重/半二重 (自動判別)
LAN インタフェース	インタフェース *1 *2		100BASE-T/100BASE-TX × 4 (Auto MDI/MDI-X 対応)
	伝送速度 *1		100Mbps/100Mbps
	全二重/半二重		全二重/半二重 (自動判別)
USB インタフェース	インタフェース		USB2.0 × 1 *3
無線 LAN インタフェース	IEEE802.11n	周波数帯域/チャネル	2.4GHz 帯 (2400~2484MHz) / 1~13ch
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数 [HT20]56、[HT40]114 MIMO(空間多重)方式
		伝送速度 *2 *4	[デュアルチャネル通信有効時 (HT40)] 300/270/243/216/162/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps [デュアルチャネル通信無効時 (HT20)] 130/117/104/78/52/39/26/19.5/13Mbps (自動フォールバック)
	IEEE802.11g	周波数帯域/チャネル	2.4GHz 帯 (2400~2484MHz) / 1~13ch
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数 52
		伝送速度 *2	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)
	IEEE802.11b	周波数帯域/チャネル	2.4GHz 帯 (2400~2484MHz) / 1~13ch
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式
		伝送速度 *2	11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック)
	アンテナ		送信 2 × 受信 2 (内蔵アンテナ)
セキュリティ		SSID、MAC アドレスフィルタリング(最大 32 台)、ネットワーク分離 WEP(152/128/64bit)/WPA-PSK(TKIP、AES)/WPA2-PSK(TKIP、AES) ※IEEE802.11n では WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応	
マルチ SSID		対応	
オートチャネルセレクト		対応 (2.4GHz 帯 1~11ch からサーチ)	
アクセスポイントモード		非対応	
ルータ機能	接続機能		IPv6 PPPoE/IPv4 PPPoE、IPoE(IPv6)、PPPoE ブリッジ IPv6: ステートレス DHCPv6 サーバ、IPv4: DHCP サーバ DNS フォワーディング、VPN パススルー (PPTP/IPsec)
	IPv4 ルーティング方式		静的ルーティング、DNS ルーティング
	IPv4 アドレス変換方式		IP マスカレード(ポートマッピング機能あり)
	セキュリティ		IP パケットフィルタリング、不正アクセス検出、 アクセスログ機能、ダイナミックポートコントロール機能(SPI)
ユーティリティ・その他			らくらく無線スタート、らくらくネットスタート、クイック設定 WEB
ヒューマン インタフェース	状態 表示 ランプ *5	POWER	電源通電時点灯
		ACTIVE	インターネット通信確立時点灯
		AIR	点灯(通信時点滅、無線機能 OFF 時消灯)
		WAN	WAN ポートリンク確立時点灯(通信時点滅)
	LAN1~4	LAN1~4 ポートリンク確立時点灯(通信時点滅)	
スイッチ		ECO ボタン × 1、らくらくスタートボタン × 1、リセットスイッチ × 1	
動作環境			温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露しないこと)
外形寸法			約 35(W) × 128(D) × 160(H)mm (突起部のぞく)
質量			0.4kg (本体のみ、AC アダプタ除く)
電源			AC100V±10% 50/60Hz (AC アダプタ)
消費電力			14W (最大)

\*1: 快適にご利用いただくには、100BASE-TX、100Mbps 以上の方式での接続を推奨します。

\*2: 表示の「伝送速度」は規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は異なります。

\*3: バスパワー駆動のハードディスクには対応していません。また、無線 LAN などストレージ以外の機能を備えた USB メモリには対応していません。

\*4: ご利用環境によっては、デュアルチャネルの有効/無効が自動で切り替わるため、デュアルチャネルを「使用する」に設定しても、無効で接続される場合があります。

\*5: ECO モード時は POWER ランプをのぞき消灯します。